

Dimmermottagare förekommer i olika utförande så som normkapslade utförande för DIN-skenemontage utförande för inbyggnad i undertak etc. Förekommer för dimring av 500 W och för 1-10 V styrning med brytande relä för 800 W lysrör. Driftspänning 230 V.

## DIMMERMOTTAGARE

500/800 W



Dimmer 500 W  
- E 17 093 40



Reglerdon 1-10 V  
- E 17 093 42



Dimmer 500 W  
- E 17 093 41

## DIMMERMOTTAGARE

Effekt	800 W	500 W	500 W
E-nummer	17 093 42	17 093 40	17 093 41
Artikel nr.	V-46DMMA10	V-46DMMA08	V-46DMMA01
Beteckning	DMM/A10	DMM/A08	DMM/A01
Effekt max	800 W	500 W	500 W
Effekt min	-	25 W	25 W
Spänning, prim.	230 V	230 V	230 V
Omgivn. temp. max.(ta)	- 20°C – + 60°C	- 20°C – + 60°C	- 20°C + 60°C
Mått: LxBxH	165 x 47 x 35 mm	165 x 47 x 35 mm	90 x 87 mm
Vikt	195 g	195 g	160 g
Skyddsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP 20	IP 20	IP 20
Hölje: självslocknande termoplast	Ja	Ja	Ja
Färg	Transparent	Transparent	Vit
<b>Skydd mot:</b>			
- kortslutning	Ja	Ja	Ja
- överbelastning	Ja	Ja	Ja
- överhettning	Ja	Ja	Ja
- transienter	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Tillverkningsnorm	EN 60950	EN 60950	EN 60950
Godkännanden	CE	CE	CE
EMC-krav: uppfyllda	Ja	Ja	Ja
Anslutning	Skruvplint	Skruvplint	Skruvplint
<b>Användningsområde</b>			
<b>för trådlös tryckknappsstyrning av:</b>			
- 230 V halogen	-	Ja	Ja
- ringkärnetransformatorer	-	Ja (Ej utan last)	Ja (Ej utan last)
- järnkärnetransformatorer	-	Ja	Ja
- glödljus	-	Ja	Ja
- elektroniska transformatorer			
- induktiva	-	Ja	Ja
- alldimmer	-	Ja	Ja
- kapacitiva	-	Nej	Nej
- HF-don 1-10 V	Ja	-	-
- LED-don 1-10 V	Ja	-	-
<b>Montering</b>	Friliggande	Friliggande	DIN-skena
Godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja
Av/På	Ja, 800 W lysrör	Ja, 500 W	Ja, 500 W
RF och manuell styrning	Ja	Ja	Ja
0-10 V eller 1-10 V	Ja, max 20 mA	-	-
Scener	4 st / sändare	4 st / sändare	4 st / sändare
Funktion	Trappautomat	Trappautomat	Trappautomat
Max antal sändare	16 st	16 st	16 st
Minnesfunktion	Ja, valbart	Ja, valbart	Ja, valbart
Radion frekvens	868.3 Mhz	868.3 Mhz	868.3 Mhz
Modulering	FSK	FSK	FSK